

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.:	SHM025 / GL-C-226M
Eingangsspannung:	DC 12/24/36/48 V
Ausgangsstrom/Kanal:	max. 10 A
Gesamtausgangsstrom:	max. 10 A
Protokoll:	Thread
PWM-Frequenz:	750 Hz
Material:	flammhemmendes PC
Betriebstemperatur:	-20 bis 45 °C
Schutzart:	IP20
Abmessungen:	108 x 41 mm
Frequenzband:	2405-2480MHz
Sendeleistung:	max. 10dBm

1 2

- 1 Kurz drücken: Ein-/Ausschalten.
- 2 Lang drücken: Helligkeit einstellen.

3

- 3 Kurz drücken: Farben wechseln (Kaltweiß > Warmweiß > gemischtes Kalt/Warmweiß).
- Lang 5 Sekunden drücken: Controller zurücksetzen und Netzwerk-Kopplungsmodus starten.

ANSCHLUSSPLAN

3-Draht-CCT



2-Draht-CCT



KOMPATIBLE PLATTFORMEN

1. IOS:



HomeKit + HomePod/Apple TV/
iPhone 15 oder neuer

2. Alexa:



Amazon-Alexa-App + Echo Dot
(4. Generation)


3. Google:



Google-Home-App +
Google Nest Hub Max

NETZWERKVERBINDUNG

1. Controller ordnungsgemäß mit Netzteil und LED-Streifen verbinden.
 2. App öffnen und sicherstellen, dass ein Smart Speaker hinzugefügt und online ist (der Smart Speaker muss Thread Matter unterstützen).
 3. Controller hinzufügen und den Anweisungen in der App folgen.
 4. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Speaker den Controller gemäß App-Anleitung speichern. Danach kann er verwendet werden.
- Findet der Speaker den Controller nicht, den Controller aus- und wieder einschalten oder zurücksetzen:



ZURÜCKSETZEN

1. Reset-Taste:

RESET-Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Der LED-Streifen leuchtet kaltweiß und pulsiert dreimal. Damit ist das Zurücksetzen abgeschlossen.

2. Zurücksetzen durch Ein-/Ausschalten:

1. Controller des LED-Streifens einschalten.
2. Controller innerhalb von 2 Sekunden ausschalten.
3. Mindestens 5 Sekunden warten, damit das Gerät vollständig stromlos ist.
4. Die oben genannten Schritte fünfmal wiederholen.
5. Gerätschließende einschalten. Der LED-Streifen leuchtet kaltweiß und pulsiert dreimal. Damit ist das Zurücksetzen abgeschlossen.



Entsorgung

Dieser Controller darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.

Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch.

LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden.

Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Controller den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf <https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php>.



Tobias Ebert
LED-Trading
Schöneicher Str., 42
15566 Schöneiche b. Berlin
Deutschland

Telefon: 03064168917
Telefax: 03064168917
E-Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: DE281526153
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750